


novicam

RFID СЧИТЫВАТЕЛЬ ER10W



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v1.0

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

ОПИСАНИЕ

Всепогодный RFID мини считыватель **Novicam® ER10W** предназначен для считывания идентификаторов EM-Marin в системах контроля и управления доступом с поддержкой интерфейса Wiegand-26.

Для считывания RFID идентификатора достаточно поднести его к считывателю, не касаясь. Устройство имеет световую и звуковую индикацию режимов работы.

Мини считыватель имеет накладной тип установки и может быть установлен как в помещении, так и на улице. Для работы вне помещений устройство имеет пыле- и влагозащиту, а также широкий диапазон рабочих температур.


ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка стандарта Em-Marin
- Выходной интерфейс Wiegand-26
- Световая и звуковая индикация режимов работы
- Миниатюрные габаритные размеры
- Всепогодное исполнение IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------------------|-------|
| ■ Считыватель – | 1 шт. |
| ■ Крепежный комплект – | 1 шт. |
| ■ Руководство пользователя – | 1 шт. |

МОНТАЖ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Цвет	Контакт	Описание
Красный	DC +	Питание DC 9~18 В
Черный	GND	Общий
Зеленый	D0	Wiegand DATA 0
Белый	D1	Wiegand DATA 1
Коричневый	LED	Управление светодиодом
Желтый	Зуммер	Управление зуммером



ВНИМАНИЕ!

Контакты **Светодиод** и **Зуммер** являются опциональными. Подключать их не обязательно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	ER10W ver.4188
Формат	Em-Marin
Частота	125 кГц
Расстояние	до 5 см
Индикация	Световая и звуковая
Коммутация	6-ти проводная подготовка
Интерфейс	Выход Wiegand-26
Класс защиты	IP66
Материал	ABS пластик
Температура	-40°...+60°С
Размеры	70×37×17 мм
Срок службы	7 лет
Питание	DC 9~18 В, <0.03 А

Все возникающие вопросы

Вы можете задать на форуме www.forum.novicam.ru

Произведено в Китае по заказу и под контролем
НОВИКАМ РОССИЯ

EAC



CE



ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam



www.novicam.ru